
PCSK

Modularidad.
Mantenimiento sencillo.
Soporte avanzado de red.
Compatible con todas las tecnologías de baterías.



Freemaq PCSK



720 V

REFERENCIAS		**FP4998K**	**FP5150K**
CA	Potencia de salida CA @30 °C [1]	5360 kVA / 4999 kW	5360 kVA / kW
	Potencia de salida CA @35 °C [1]	5150 kVA / 4999 kW	5150 kVA / kW
	Potencia de salida CA @40 °C [1]	4940 kVA / kW	
	Potencia de salida CA @50 °C [1]	4520 kVA / kW	
	Corriente máxima de salida CA @30 °C	4298 A	
	Tensión de operación de red	720 V ±10%	
	Frecuencia de operación de red	60 Hz	50 / 60 Hz
	Distorsión armónica de corriente (THDi)	<3% según IEEE 519	
	Factor de potencia (cosφ) [2]	0,5 capacitivo... 0,5 inductivo	
	Compensación de potencia reactiva	Operación en los cuatro cuadrantes	
	Capacidad de sobrecarga	166% - 100 ms / 150% - 5 s / 120% - 8 s / 110% - 15 s	
CC	Rango de tensión CC [3]	1019 V – 1500 V	
	Tensión máxima CC	1500 V	
	Rizado de tensión CC	<3%	
	Corriente continua máxima CC	5367 A	
	Corriente máxima de cortocircuito CC	500 kA (constante de tiempo de 1 ms)	
	Tecnología de baterías	Compatible con todo tipo de baterías. Requiere sistema BMS	
EFICIENCIA Y ALIMENTACIÓN AUXILIAR	Eficiencia (máx.) (η)	98,95%	
	Euroeta (η)	98,51%	
	CEC (η)	98,08%	
ARMARIO	Dimensiones [An. x Pr. x Al.]	9,8 x 6,5 x 7,5 ft	
	Dimensiones [An. x Pr. x Al.]	3,0 x 2,0 x 2,3 m	
	Peso	10365 lbs	
	Peso	4700 kg	
	Tipo de ventilación	Refrigeración por aire forzado	
CONDICIONES AMBIENTALES	Grado de protección	NEMA 3R / IP55	
	Rango de temperatura de operación	De -40 °C a +60 °C, reducción de potencia si >30 °C (opcional por debajo de -25 °C)	
	Humedad relativa de operación	De 4% a 100%	
	Rango de temperatura de almacenamiento	De -40 °C a +60 °C	
	Altitud máx. (sobre el nivel del mar)	2000 m / > 2000 m reducción de potencia (Máx. 4000 m)	
CONTROL	Protocolo de comunicación	Modbus TCP	
	Modo Grid Forming (VISMA) / Capacidad de Black Start	Estándar	
PROTECCIONES	Protección contra fallos a tierra	Vigilante de aislamiento	
	Control de humedad	Calentamiento activo	
	Protección general de CA y desconexión	Disyuntor	
	Protección general de CC y desconexión	Fusibles ultrarápidos, interruptor-seccionador CC [4]	
	Protección contra sobretensiones	Tipo II para CA y Tipo I+II para CC	
NORMATIVAS	Seguridad	UL 1741 / CSA 22.2 No.107.1-16 / IEC 62109-1 / IEC 62109-2 / IEC 62477-1	
	Instalación	NEC 2023	
	Conexión a red [5]	UL 1741 SA & SB / IEEE 1547.1 / IEC 62116 / G99 / VDE 4110-4120-4130 / CEI 0-16 / NTS 2.1 / EN 50549 / IEEE 2800	

NOTAS

[1] Valores a 1,00·Vac nom y cosφ=1. Consultar con Power Electronics las curvas de reducción de potencia.
[2] Consultar los diagramas P-Q disponibles: $Q(kVAr)=\sqrt{(S(kVA)^2-P(kW)^2)}$.
[3] Consultar con Power Electronics las curvas de reducción de potencia. En caso de sobretensión en la red, la tensión mínima CC variará proporcionalmente con la tensión CA.
[4] La desconexión por cortocircuito de la batería debe realizarse en el lado de la batería.
[5] Consultar con Power Electronics otras normativas y códigos de red aplicables.

El contenido de este documento se actualiza periódicamente. Power Electronics se reserva el derecho de modificar la totalidad o parte de los contenidos de este documento sin previo aviso.

POWER ELECTRONICS